

Multifunzione Laser Monocromatico ad alta velocità con RADF e scheda wireless

Stampante Laser
Copiatore Laser
Scanner a Colori
Fax Laser



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cassetto carta standard da 250 fogli e vassoio multiuso da 50 fogli
- 64 MB di memoria espandibili fino a 576 MB
- ADF da 50 fogli
- Interfacce Parallela, USB 2.0 High-Speed, Ethernet 10/100 Base TX e Wireless LAN 802.11b/g
- USB host per stampa e scansione diretta in formato PDF, TIFF, JPEG E PNR
- Display retro illuminato a 5 linee, 22 caratteri
- Compatibile con Windows[®], Mac[®], DOS e Linux
- Fornito di primo toner da 3.000 pagine
Per tipologia di toner, consultare il paragrafo consumabili

STAMPANTE LASER CON FRONTE/RETRO

- Fino a 30 ppm in stampa
- Fronte/retro – fino a 13 facciate al minuto
- Risoluzione 1,200 x 1,200dpi
- Prima stampa in meno di 8,5 secondi
- Linguaggio di stampa PCL[®] 6, BR-Script3 (Postscript[®]3 Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
- 66 font scalabili residenti

SCANNER A COLORI CON FRONTE/RETRO

- TWAIN, WIA and SANE
- Scan to E-mail / OCR / Image / File
- Scansione da piano fisso o da ADF
- Risoluzione: fino a 600 x 2,400dpi (da piano fisso)
- Risoluzione: fino a 600 x 1,200dpi (da ADF)
- Profondità di colore: 48 bit interni / 24 bit esterni

COPIATORE LASER CON FRONTE/RETRO

- Fino a 30 cpm in stampa
- Fronte/retro – fino a 13 facciate al minuto
- Risoluzione 1,200 x 600dpi
- Fino a 99 copie multiple con funzione fascicolazione e impilamento
- Zoom 25% - 400% con incrementi unitari
- Riduzioni 2 in 1 e 4 in 1

FAX LASER CON FRONTE/RETRO

- Modem 33.600bps (G3)
- 40 numeri a selezione diretta (20x2)
- 300 numeri a selezione veloce e 20 gruppi
- Broadcasting – 390 location
- Memoria trasmissione/ricezione: fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

Generali	
Tecnologia	Elettrofotografica laser
Prodotto laser di classe 1	IEC60825-1+A2:2001
Processore	NEC VR550 da 300 MHz
Velocità di stampa A4	30 pagine al minuto
Velocità di stampa A4 fronte/retro	13 facciate al minuto (6,5 fogli al minuto)
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi e 600x600 dpi
Memoria	64 MB espandibili a 576 MB con DIMM standard da 144 PIN
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 8,5 secondi da "pronto"
Tempo di riscaldamento	meno di 18 secondi in modalità di riposo
Linguaggio di stampa	PCL [®] 6, BR-Script3 (Postscript [®] 3 Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Interfaccia	USB 2.0 High-speed
Scheda di rete	Integrata 10/100 base TX, Wireless LAN 802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc mode)
Wireless network security	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES), LEAP, EAP-FAST
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 and IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNTP, LDAP, POP3/SMTP
IPv6 (disabilitato in default)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNTP, LDAP, POP3/SMTP
Driver di stampa	
Windows	Windows Vista [®] , Windows Server 2008, Windows [®] XP Home Edition, Windows [®] XP Professional (versioni 32 e 64 bit), Windows [®] Server 2003 (versioni 32 & 64 bit), Windows [®] 2000
Macintosh [®]	Driver di stampa Macintosh per Mac OS X 10.3.9 o superiore
Linux	Driver per sistema di stampa Linux per CUPS (ambienti x86, x64) Driver per sistema di stampa Linux LPD/LPRng (ambienti x86, x64)
Funzioni del driver di stampa	
Stampa N-up††	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
Stampa poster †	1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine
Stampa filigrana †	Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Stampa opuscoli †	Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro manuale
Fax in Fronte/Retro	
Internet Fax	Invio fax da qualsiasi postazione Internet senza l'utilizzo di linea telefonica
Ricomposizione automatica	Ricomposizione automatica se il fax del destinatario è occupato
Numeri a selezione veloce	300 postazioni (inserendo tre cifre si compone automaticamente il numero corrispondente preimpostato)
Numeri a selezione diretta	40 postazioni (20 x 2) (premendo un tasto si compone automaticamente il numero preimpostato)
Composizione di gruppo	Una combinazione di 20 gruppi può essere memorizzata per la funzione broadcasting
Indice telefonico	Una lista elettronica in ordine alfabetico dei numeri a selezione veloce e dei gruppi di numeri memorizzati
Composizione concatenata	Permette di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione utilizzando tasti a selezione diretta e veloce
Volume altoparlante/suoneria	3 tonalità e muto
Switch FAX / TEL	Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Super Fine	Permette di migliorare la qualità della trasmissione di scritte di piccole dimensioni e linee
Scala dei grigi	8 bit/256 livelli (8 bit per pixel raggiungono 256 tonalità di grigio)
Contrasto	Auto/chiaro/scuro
Attivazione da remoto avanzata	Permette di trasferire una chiamata fax ricevuta su un interno telefonico al fax stesso
Trasmissione differita	Fino a 50
Tipo di Polling	Secure Polling
Quick Scan	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo. Circa 2,5 secondi per una pagina A4 standard
Memoria di trasmissione	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart/ JBIG/ risoluzione standard/ JBIG) Fino a 600 pagine (Brother # 1Chart/ risoluzione standard/ JBIG)
Ricezione in assenza carta	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart/ JBIG/ risoluzione standard) Fino a 600 pagine (Brother # 1Chart/ risoluzione standard/ JBIG)
Accesso duale	Permette di effettuare 2 diverse operazioni in contemporanea
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 390 utenti differenti (fino a 50 numeri inseriti manualmente)
Trasmissione pacchetti di informazioni	Archivia i documenti per un'unica destinazione nella memoria della macchina per effettuare la trasmissione in una singola chiamata
Autoriduzione	Quando si riceve un documento di una singola pagina più lungo di 297 mm, il fax riduce automaticamente il messaggio in un singolo foglio formato A4
ECM (Modalità Correzione Errore)	Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate. E' possibile inoltrare un fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato
Inoltro Fax	Invia e riceve fax direttamente dal / al PC (ricezione solo per Windows [®])
PC Fax invio e ricezione	Permette di accedere da remoto alla macchina utilizzando un altro telefono con tasti
Accesso da remoto	Permette all'utente di recuperare messaggi fax mediante l'utilizzo di un'altra macchina
Recupero Fax	Permette di effettuare una manutenzione del proprio MFC-8890DW da una postazione remota.
Manutenzione remota	Permette un set-up dal proprio PC (Windows & Mac OS [®] X 10.3.9 o superiore)
Set-up remoto	

MFC-8890DW

Caratteristiche

brother®
at your side

Copia con Fronte/Retro

Velocità	fino a 30 cpm (copie per minuto)
Tempo di prima copia	Meno di 10,5 secondi da "pronto"
Risoluzione	600x1.200dpi
Copie multiple (impilate)	Fino a 99 copie
Copie multiple (fascicolate)	MFC-8890DW può fascicolare automaticamente i documenti stampanti in copie multiple
Ingrandimenti/riduzioni	Riduce o ingrandisce i documenti dal 25% al 400% con incrementi unitari

Scanner a colori in fronte/retro

Interfaccia	Supporta sia la connessione USB che Ethernet
Risoluzione	600x2.400 dpi da piano fisso, 600x1.200dpi da ADF
Scala di grigi	256 tonalità disponibili in copia e in scansione
Profondità colore	48 bit interni/ 24 bit esterni di profondità colore
Compatibilità scanner	TWAIN Windows® Vista®, Windows® XP, Windows® 2000 e Mac OS® X 10.2.4 o superiori WIA Windows Vista®, Windows® XP SANE Linux***
Tasto "scan"	Consente di scansire un documento in modalità scan to e-mail, Image, OCR, file utilizzando i software Brother. Quando utilizzato in modalità rete supporta anche Scan to FTP, Scan to E-mail Server (utilizzando SMTP/POP3) e Scan to USB Flash Memory Drives.

Specifiche carta

Tipi di carta	Cassetto standard: Carta sottile, carta comune, cartoncino, carta riciclata e lucidi (fino a 10 fogli) Vassoio multiuso: Carta sottile, carta comune, carta spessa, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette e lucidi (fino a 10 fogli) Cassetto opzionale: Carta sottile, carta comune, cartoncino, carta riciclata Fronte/retro: Carta sottile, carta comune, cartoncino, carta riciclata ADF: Carta comune, carta riciclata
Grammature	Cassetto standard: 60 – 105 g/m ² Vassoio multiuso: 60 – 163 g/m ² Cassetto opzionale: 60 – 105 g/m ² Fronte/retro: 60 – 105g/m ² ADF: 64 – 90g/m
Formati carta	Cassetto standard: A4, Letter, B5 (ISO), A5, A5 lato lungo, B6 (ISO), A6, Executive Vassoio multiuso: Larghezza (69.8 – 216mm) x lunghezza (116 - 406.4mm) Cassetto opzionale: A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), Executive Fronte/retro: A4 ADF: Larghezza (148 – 215,9mm) x lunghezza (148 – 355.6mm)

Consumabili

Toner	TN-3230: standard da 3.000 pagine* TN-3280: Alta capacità da 8.000 pagine*
Tamburo	DR-3200: 25.000 pagine (una pagina per lavoro)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto.

Funzioni del driver di stampa

Stampa N-up	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
Stampa poster	1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Stampa filigrana †	Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Installazione rapida di stampa †	Driver con funzione di selezione veloce delle opzioni di stampa
Monitoraggio Status†	Funzione che indica sul PC gli errori di stampa

Utilità di gestione di rete

Gestione Web Server	Software di gestione di stampa basato sul Web
Distribuzione guidata driver	Consente di installare rapidamente i driver di una stampante Brother su un PC collegato in rete in modalità Windows®
BRAdmin Light	Server di gestione stampa Windows® e Mac OS® X 10.3.9 o superiore

Utilità di gestione di rete scaricabile gratuitamente sul sito Web <http://solutions.brother.com>

BRAdmin Professional 3***	Software di gestione LAN/WAN
Web BRAdmin Professional	Utilità di gestione basata su server/solo in modalità Windows® IIS (4.0/5.0)

MFC-8890DW

Caratteristiche

brother[®]
at your side

Contatore pagine (nel set-up del sistema)

Stampe totali	Informa sul numero totale di pagine prodotte dalla macchina
Copie	Informa sul numero totale di copie prodotte dalla macchina
Stampe	informa sul numero totale di stampe inviate da PC

Accessori

Cassetto Opzionale	LT-5300 cassetto carta con capacità di 250 fogli (massimo 1)
Memoria aggiuntiva	Espandibile fino a 576 MB con DIMM standard da 144 PIN (non fornita da Brother)

Pesi e dimensioni

Dimensioni	531 mm x 451 mm x 475mm
Peso	17.3 kg
Dimensioni imballo	628 mm x 567 mm x 575 mm
Peso con imballo	22,3 Kg

Consumo energetico

In stampa	680w a 25c
Pronto	85w a 25 c
A riposo	19w a 25c

Livello di Pressione Sonora

In stampa	meno di 55 dB
Pronto	meno di 30 dB

Livello di Potenza Sonora

In stampa	meno di 6.95B
In attesa	meno di 4.6B

Ecologia

Risparmio energetico	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Risparmio toner	Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante
Energy Star	Si

Contenuto della confezione

Toner (3.000 pagine*)
Tamburo (25.000 pagine)
Cavo di alimentazione
Software driver per Windows e Macintosh
Guida installazione veloce
Cavo interfaccia PC **non** incluso

* Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752

** Calcolato con carta 80g/m²

*** Scaricabili gratuitamente al sito Web <http://solutions.brother.com>

† Solo con Windows[®]

†† Solo con Windows[®] e Mac[®]

