

Stampante laser multifunzione monocromatica compatta
di alta qualità

Stampante laser
Copiatore laser
Scanner a colori

CARATTERISTICHE SALIENTI

- Fino a 22 ppm (pagine al minuto) in stampa
- Fino a 22 cpm (copie al minuto) in copia
- Capacità carta: 250 fogli
- Memoria RAM: 16MB
- USB 2.0 Full Speed
- Slot da 1 foglio ad inserimento manuale
- Display da 2 linee, 16 caratteri



STAMPANTE LASER

- Fino a 22 ppm (pagine al minuto) in stampa
- HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
- Tempo di uscita prima stampa: meno di 10 sec.
- Linguaggio di stampa: GDI

COPIATORE LASER

- Fino a 22 cpm (copie al minuto) in copia
- Risoluzione massima: 600x600 dpi reali
- Fino a 99 copie multiple con funzione "impilamento"
- Zoom 25% - 400% con incrementi dell'1%
- Riduzioni 2 in 1 e 4 in 1

SCANNER A COLORI

- Compatibile con TWAIN e WIA
- Scan to E-mail / OCR / Image / File
- Risoluzione: fino a 600 x 2,400dpi
- Profondità del colore: 48 bit interni / 24 bit esterni

Caratteristiche

Generale

Motore	Laser
Velocità CPU	192MHz (32bit RISC)
Interfaccia	USB 2.0 Full Speed
Tempo di riscaldamento	Fino a 18 secondi (dalla modalità "sleep")
Dimensioni display LCD	2 linee, 16 caratteri
Memoria	16 MB (RAM)
Operazioni simultanee	(Stampa/Copia), (Stampa/Scansione)
Tasto On / Off	Sì

Stampante

Velocità	Fino a 22 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione	HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 10 secondi
Capacità carta in ingresso (fogli)	Fino a 250
Capacità carta in uscita (fogli)	Fino a 100 (faccia in giù)
Gestione carta	Dimensione massima documento: A4
Linguaggio di stampa standard	GDI

Driver stampante

Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (edizioni 32 e 64 bit) / XP Home Edition, Windows® 2000 Professional
Macintosh®	Driver laser Brother per Mac OS® X 10.2.4 o superiore
Linux	Driver stampante per Linux***

Copia

Velocità	Fino a 22 cpm (copie al minuto)
Tempo di uscita prima copia	Meno di 15 secondi (da "ready")
Risoluzione	Max 600 x 600dpi reali
Funzione impilamento copie multiple	Fino a 99 copie del documento
Rapporto ingrandimento/riduzione	Riduce o ingrandisce il documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Scanner a colori

Risoluzione	Fino a 600 x 2,400 dpi
Scala di grigi	256 sfumature di grigio disponibili in copia e scansione
Profondità del colore	48 bit interni / 24 bit esterni
Compatibilità scanner	Windows® 2000 and Mac OS® X 10.2.4 or greater Windows Vista®, Windows® XP
	Linux
Tasto "Scan"	Consente all'utente di scannerizzare un documento

Specifiche supporti

Tipi di supporto	Vassoio carta standard – carta comune, carta riciclata, lucidi (fino a 10 pagine) Slot alimentazione manuale – carta comune, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette, lucidi
Peso supporti	Vassoio carta standard- 60 - 105 g/m2 Slot alimentazione manuale - 60 - 163 g/m2
Dimensioni supporti	Vassoio carta standard - A4, lettera, B5(ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe Slot alimentazione manuale - larghezza 76.2 to 220 mm, lunghezza 116 to 406.4 mm

Funzioni driver stampante

Stampa N in 1	Riduce fino a 2,4, 9,16 o 25 pagine in formato A4 su un unico foglio
Stampa di poster	Ingrandisce 1 pagina A4 per stampare poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Stampa filigrana †	Documenti con filigrana con testo predefinito o con messaggi predefiniti dall'utente
Impostazioni di stampa rapide †	Consente agli utenti di selezionare rapidamente le opzioni di stampa nel driver
Fronte / retro (duplex) manuale	Stampa manuale in fronte / retro

Caratteristiche

Contatori di pagine (dal menu del pannello di controllo)

Totale pagine stampate	Informa l'utente sul numero totale delle pagine prodotte dalla macchina
Totale copie	Informa l'utente sul numero totale di copie prodotte dalla macchina
Totale stampe	Informa l'utente sul numero totale di stampe da PC prodotte dalla macchina

Interfaccia

Interfaccia Host (USB)	Full-Speed USB 2.0 (Universal Serial Bus)
------------------------	---

Dimensioni & Peso

Con imballo	550(larghezza) x 510(profondità) x 454(altezza) mm / 13.4kg
Senza imballo	428(larghezza) x 396(profondità) x 257(altezza) mm / 9.9kg

Altro

Consumo di energia	In copia	320W in media
	Pronta	75W in media
	Riposo	8W in media
Livello pressione sonora	stampa	53 dB
	Standby	32 dB
Livello potenza sonora	Stampa	6.2B
	Standby	4.4B

Risparmio

Risparmio energia	Consente alla stampante di consumare meno energia quando non utilizzata.
Risparmio toner	Riduce l'utilizzo del toner e reduce I costi di gestione della stampante

consumabili

Toner a capacità standard	TN-2110 - Circa 1.500 pagine*
Toner ad alta capacità	TN-2120 - Circa 2.600 pagine*
Tamburo	DR-2100 - Circa 12.000 pagine

La frequenza con la quale vengono sostituiti i consumabili varia a seconda della complessità della stampa, dalla percentuale di copertura, dalle dimensioni della carta, dalle pagine per lavoro e dal tipo di supporto. Ad esempio, stampare su carta patinata riduce la durata del consumabile.

Contenuto

Cartuccia toner (circa 1.000 pagine*)
Tamburo (circa 12.000 pagine)
Cavo di alimentazione
Software driver per Windows and Mac
Guida rapida all'installazione
Cavo interfaccia Pc **NON** incluso

* Capacità cartuccia approssimativa dichiarata in accordo con lo standard ISO/IEC 19752. (Lettera/A4)

** Calcolato utilizzando fogli 80g/m²

*** Download gratuiti disponibili all'indirizzo internet <http://solutions.brother.com>

† Solo per Windows®