

## Compatta stampante multifunzione monocromatica

Stampante monocromatica  
Copiatore monocromatico  
Scanner a colori



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Velocità di stampa fino a 20 ppm (pagine al minuto)  
Design a piano fisso accattivante  
Interfaccia Hi-Speed USB 2.0  
Alimentazione manuale a foglio singolo  
Cassetto carta da 250 fogli  
Memoria standard da 16 MB  
Display LCD a 2 linee, 16 caratteri

### STAMPANTE MONOCROMATICA

Velocità di stampa fino a 20 ppm  
Risoluzione: HQ1200 (2.400 x 600 dpi)  
Linguaggio di stampa : GDI  
Percorso carta lineare  
Carico di lavoro mensile consigliato 250 – 1.600 pagine

### COPIATORE MONOCROMATICO

Velocità di copia fino a 20 cpm (copie al minuto)  
Risoluzione 600 x 600 dpi  
Fino a 99 copie multiple con funzione fascicolazione e impilamento  
Riduzioni 2 in 1 e 4 in 1

### SCANNER A COLORI

Risoluzione : 600 x 2.400 dpi (ottica)  
Risoluzione: 19.200 x 19.200 dpi (interpolata)  
48 bit interni / 24 bit esterni di profondità colore  
Funzioni "Scan to" e-mail, image, OCR e file"<sup>†</sup>  
Twain compatibile (WIA<sup>††</sup>)

<sup>†</sup> Solo per Windows

<sup>††</sup> Si richiede il software Brother Control Centre

### Generale

Tecnologia	Elettrofotografica laser
Processore	ARM946E-S 200 MHz
Interfacce	Hi-Speed USB 2.0
Display LCD	2 linee da 16 caratteri
Memoria	16 MB (RAM)
Interruttore On / Off	Sì

### Stampante monocromatica

Velocità	20 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione	HQ 1200 (2.400 x 600 dpi)
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 10 secondi da "Pronto"
Tempo di riscaldamento	Meno di 7 secondi in modalità riposo
Emulazione	GDI

### Copiatore monocromatico

Velocità	20 cpm (copie al minuto)
Tempo di uscita prima copia (da "Pronto")	Meno di 12 secondi
Risoluzione	600 x 600 dpi
Copie multiple / fascicolazione / impilamento	Effettua fino a 99 copie, impila e fascicola
Ingrandimenti / Riduzioni	Dal 25% al 400% con incrementi unitari
Funzione copia N in 1	Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4

### Scanner a colori

Risoluzione (ottica)	600 x 2.400 dpi
Risoluzione (Interpolata)	19.200 x 19.200 dpi
Profondità colore	48 bit interni / 24 bit esterni
Scala di grigi	256 tonalità per fax, copia o scansione
Compatibilità scanner	TWAIN WIA SANE
	Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 2000 and OS X 10.3.9 o successivi Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP Linux
"Scan to"	E-mail, image, OCR, file (richiede il software Brother Control Centre)
Tasto "Scan"	E-mail, image, OCR, file usando il tasto "Scan" (richiede il software Brother Control Centre)

### Driver di stampa

Windows	Windows 7® (versioni 32 & 64 bit), Windows Vista® (versioni 32 & 64 bit), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (versioni 32 & 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows® Terminal Services 2003 & 2008†††, Citrix Presentation Server†††, Citrix XenApp†††, Citrix Desktop†††
Apple Macintosh	Mac OS X 10.4.11 o successivi
Linux***	Driver per sistema di stampa Linux per CUPS (ambienti x86, x64), driver per sistema di stampa Linux LPD/LPRng (ambienti x86, x64)

### Opzioni per l'installazione del driver di stampa

Installazione Wizard	Un wizard facile da usare che vi guiderà completamente attraverso il processo di installazione
Driver di stampa	Installa solo il driver della stampante, utilizzando il metodo di installazione preferito
Driver Deployment Wizard [DDW] ***	Consente di distribuire i driver di una stampante Brother su un PC collegato in rete solo in modalità Windows®

### Funzioni del driver di stampa

N Stampa N in 1 (solo Windows® e Mac)	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
Stampa poster †	1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine
Stampa filigrana †	Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Fronte/retro manuale †	Stampa su entrambe le facciate del foglio utilizzando la funzione fronte/retro manuale
Stampa opuscoli †	Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro manuale

### Utilità di gestione di rete da remoto

Rapporti E-mail	Rapporti contenenti dati di utilizzo di base che vengono inviati ciclicamente ad un indirizzo e-mail prestabilito. Questa funzione richiede l'installazione dell'applicazione BRPrint Auditor di Brother *** e della stampante sullo stesso computer.
Notifiche E-mail	Avvisi inviati ad un indirizzo e-mail prestabilito nel caso di interruzione delle attività di stampa. Questa funzione richiede l'installazione dell'applicazione BRPrint Auditor di Brother *** e della stampante sullo stesso computer.

### Gestione carta

<b>Carta in entrata **</b>	
Cassetto standard:	250 fogli
Alimentazione manuale:	1 foglio
<b>Carta in uscita**</b>	
Faccia in giù (uscita standard)	100 fogli
Faccia in su: (percorso lineare carta)	1 foglio

### Specifiche supporti

Tipi di carta	
Cassetto standard:	carta comune, carta sottile, carta riciclata
Alimentazione manuale:	carta comune, carta sottile, carta spessa, carta riciclata, cartoncino, etichette e buste

### Grammature

Cassetto standard:	60 – 105g/m <sup>2</sup>
Vassoio multiuso:	60 – 163g/m <sup>2</sup>

### Formati carta

Cassetto standard:	A4, letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO), A6, executive
Vassoio multiuso:	Larghezza (76.2 – 220 mm) x lunghezza (116.0 x 406.4)

### Liste / Rapporti

Lista di set-up sistema	Stampa un rapporto che mostra le impostazioni correnti della macchina
-------------------------	---

### Contatore pagine - (Disponibile per visualizzazione su LCD, stampa report)

Totale pagine stampate	Informa l'utente circa il numero totale di pagine prodotte dalla macchina
Pagine copiate	Informa l'utente circa il numero totale di copie prodotte dalla macchina
Pagine stampate da PC	Informa l'utente circa il numero totale di stampe da PC prodotte dalla macchina
Pagine report	Informa l'utente circa il numero totale di report stampati

### Consumabili

Toner standard (TN-2010)	1.000 pagine*
Tamburo (DR-2200)	12.000 pagine

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto.

### Pesi e dimensioni

Con imballo e consumabili	527 x 510 x 440 mm 12.9 Kg
Senza imballo e con consumabili	405 x 398.5 x 268 mm 9.8 Kg

### Consumo energetico

In copia	In media 445W a 25c
In attesa	In media 55W a 25c
In modalità Deep sleep	In media 0.9w a 25c

### Livello di pressione sonora

In stampa	Meno di 53 dB
In attesa	Meno di 30 dB

### Livello di potenza sonora

In stampa	Meno di 6.40B
In attesa	Meno di 4.22B

### Ecologia

Valore (TEC)	0.968 kWh / settimanale
Risparmio energetico	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Risparmio toner	Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante
Energy Star	Si

### Carico di lavoro

Consigliato	Volume di stampa mensile di 250 – 1.600 pagine
-------------	--

### Contenuto confezione

Cartuccia toner (700 pagine*)
Tamburo (12.000 pagine)
Cavo di alimentazione
Cavo telefonico
Software driver per Windows® & Apple Macintosh
Guida utente (CD-ROM)
Guida installazione veloce
Cavo interfaccia PC <b>NON</b> incluso

† Solo con Windows

†† Richiede l'uso del software Brother Control Centre

††† Solo per la stampa da USB

\* Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC 19752

\*\* Calcolato con carta 80g/m<sup>2</sup>

\*\*\* Scaricabili gratuitamente dal sito Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

